

MTX-300

FUNKBASISMODUL 433 MHZ

Das Modul MTX-300 ermöglicht die Erweiterung der Alarmsysteme um die im Frequenzband 433 MHz funktionierende Funkgeräte. Es ist mit den SATEL-Zentralen **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** und **VERSA Plus**, als auch mit dem Modul **MICRA** kompatibel. Es besteht auch die Möglichkeit, es in irgendeinem anderen Alarmsystem eines anderen Herstellers oder in einem Automationssystem zu verwenden, z.B. als Funksteuerung, damit man mittels der Handsender die Hof- und Garagentor öffnen und schließen kann. Das MTX-300 erlaubt die Bedienung von bis zu 16 Melder, bis zu 32 Handsender und bis zu 4 Funk-Signalgeber **MSP-300**. Das Modul ist vor Ort programmierbar: mittels der sich auf ihm befindenden Knöpfen oder durch einen Computer mit spezieller und kostenloser Software **MTX-SOFT**.

- Erweiterung des Systems um SATEL-Funkgeräte: bis zu 32 Handsender, 16 Melder und 4 Signalgeber
- 8 programmierbare Relaisausgänge
- 2 programmierbare Eingänge zur Signalgebersteuerung
- Funktion des Automatikbetriebs
- Sabotagekontakt gegen Öffnen des Gehäuses



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	126 x 158 x 32 mm
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Ruhestromaufnahme	65 mA
Max. Stromaufnahme	70 mA
Gewicht	210 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	w zależności od urządzenia
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit der Open-Collector-Ausgänge	50 mA / 12 V DC
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	60 mA / 30 V DC