Funksteckdose AJA-AC88

Systemspezifische Daten

- Drahtlose Steuerung für 230V Wechselstromgeräte
- Steckdose vom Typ F
- Mögliche manuelle Steuerung
- LED zur Anzeige des Betriebszustandes des Moduls
- Steuerbar durch bis zu 8 Funkkomponenten von Jablotron oder durch die programmierbaren Ausgänge der OASIS-Alarmzentrale

Produktbeschreibung

Die Funksteckdose AJA-AC88 arbeitet mit Funkkomponenten sowie Alarmzentralen der Familie OASIS zusammen.

Sie ermöglicht die Fernschaltung von Geräten durch bis zu 8 Funkkomponenten wie Handsender, Magnetkontakte u.s.w.
Durch die Kombination mit den programmierbaren Ausgängen der OASIS Alarmzentrale ist auch die Steuerung per SMS möglich.

Technische Daten

Spannungsversorgung	230VAC
Maximale Belastbarkeit (resistive Last cosφ=1)	16A/250VAC
Maximale Belastbarkeit (induktive/kapazitive Last cosφ=0,4)	8A/250VAC
Betriebstemperatur	-10°C..+40°C
Maße (BxHxT) mm	64x 91 x 45

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

i-Alarmsysteme GmbH A-2722 Weikersdorf, Technologiestraße 4 Tel.: +43 (0)2622/86110-0 Fax: -15
www.i-alarmsysteme.at