



### Systemspezifische Daten

- LCD-Codebedienteil mit Deckel
- Große Flüssigkristallanzeige
- 17 Tasten
- Summer
- 6 LED-Dioden
- Grüne Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und der Anzeige
- 2 Eingänge
- Display 2 x 16 Zeichen
- RS-232 Schnittstelle



### Produktbeschreibung

Das Bedienteil ASA-KLCDGR ist für die Bedienung und Parametrierung der Alarmzentralen ASA-INTEGRA und der Zentrale ASA-CA64 vorgesehen.

Darüber hinaus können sie auch zur Parametrierung des Funkbasismoduls ASA-ACU100 verwendet werden.

Dieses Bedienteil besitzt 17 Tasten, mit denen man im Menü blättern, Daten eingeben und ausgewählte Funktionen abrufen kann.

Das Bedienteil ASA-KLCDGR ist auch mit einem Summer ausgestattet, der die Tastenoperationen quittieren und Ereignisse im Alarmsystem signalisieren kann.

### Technische Daten

Spannungsversorgung:	12V DC
Maximale Stromaufnahme:	100 mA
Durchschnittliche Stromaufnahme:	17 mA
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Maße Bedienteil (BxHxT) mm:	140 x 126 x 26

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten