

## Floodlight Series F751W

### 4K 180° Ultra-Weitwinkelansicht kabelgebundene Flutlicht-Sicherheitskamera

- 3000 Lumen dimmbare Beleuchtung
- Einstellbare Farbtemperatur
- Lokaler Speicher, keine monatlichen Gebühren
- Dualband Wi-Fi 6



## Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensoren
Auflösung	5120x1552(8 Megapixel) @20fps
Objektiv	f=2,8mm Festbrennweite, F=1,6
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 59°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100ft); LED: 9Stk./850nm (Automatisch schaltend mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Flutlicht: 19W 3000 Lumen/3000K~6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps(Standard: 20fps) Substream: 4fps - 20fps(Standard: 20fps)
Bitrate	Mainstream: 3072Kbps -8192Kbps(Standard: 5120Kbps)

	Substream: 256Kbps - 2048Kbps(Standard: 1024Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Stromversorgung</b>	
DC Strom	AC 100V~240V, 50~60Hz DC 5V=2A (nur zur Einrichtung)
<b>Schnittstelle</b>	
Stromanschluss	No
Reset-Taste	Ja
microSD-Kartenslot	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
<b>WLAN</b>	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
<b>Software</b>	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
<b>Anderes Merkmal</b>	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Tiererkennung; Alarme für Linienüberschreitung, Eindringungszone und Verweilungszone
Record Mode	

	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant
<b>Betriebsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	174x 184x 295mm
Gewicht	1321g
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .

## Gallery & Specs



1. IR-LED
2. Silikonstopfen
3. IR-LED
4. IR-LED
5. Statuslicht
6. Mikrophon



1. Reset-Knopf
2. Lautsprecher
3. microSD-Kartenslot
4. Typ-C-Anschluss
5. Abdeckung